Solar Screen

DATA JAMMER

Design

Privacy - Privacy schermi

Descrizione

Data Jammer è una pellicola tecnica polarizzante progettata per proteggere informazioni sensibili su schermi. Applicata sul vetro davanti a schermi LED o al plasma, blocca l'immagine dall'esterno mentre consente una visione chiara dal lato protetto, contribuendo a proteggere i dati in sale riunioni, sale di controllo o vetrine.

Certified B Corporation

Scopri il prodotto tramite video

Solar Screen

DATA JAMMER

Design
Privacy - Privacy schermi

Caratteristiche

Garanzia
5 anni

Classe di resistenza al fuoco
M1

Stoccaggio in condizioni consigliate
1 anni

REACH / RoHS
Conforme

Larghezze disponibili
122 cm

Tipo di installazione
Interno

Colore dall'esterno
Trasparente

Lunghezza
30.5 m

Struttura

1 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione
2 Rivestimento duro antigraffio per protezione, durata e facile pulizia
3 Poliestere di alta qualità ottica
4 Pellicola PVA
5 Poliestere di alta qualità ottica
6 Adesivo PS, polimerizza con il vetro in 15 giorni
7 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione

Composizione
PET + PVA

Spessore
132 µm

Proprietà ottiche e solari

Respingimento UV (%)	99
Trasmissione luce visibile (%)	44
Colla	Acrilica sensibile alla pressione

Consigli di applicazione

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

Vetro chiaro a lastra singola	✓
Vetro tinto lastra singola	✓
Vetro tinto riflettente lastra singola	✓
Vetro chiaro a doppia lastra	✓
Vetro tinto doppia lastra	✓
Vetro tinto riflettente doppia lastra	✓
Doppio vetro riempito con gas - Low E	✓
Stadip Esterno chiaro doppia lastra	✓
Stadip Interno chiaro doppia lastra	!

✓ Sì × Sconsigliato ! Precauzione

Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola. Attenzione: questa pellicola richiede un'installazione speciale, consultare la scheda istruzioni di installazione.

Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione