Solar Screen

E-Film

Дизайн

Конфиденциальность - E-плёнка

Описание

E-FILM — это высокотехнологичная PET-пленка, позволяющая мгновенно управлять непрозрачностью стеклянных поверхностей. Состоит из полимерных жидких кристаллов и переключается с прозрачного состояния (ON) в непрозрачное (OFF) с помощью пульта дистанционного управления благодаря ориентации молекул под воздействием электрического поля.

Certified B Corporation

Узнать о продукте через видео

Solar Screen

E-Film

Дизайн
Конфиденциальность - E-плёнка

Характеристики

Гарантия
2 годы

Класс огнестойкости
M1

Хранение в рекомендованных условиях
3 годы

REACH / RoHS
Соответствует

Тип установки
Интерьер

Длина (м)
1 m

Конструкция

1 Защитная разделительная подложка, удаляемая после установки.
2 Полиэстер высокого оптического качества
3 Слой жидких кристаллов между электродами
4 Полиэстер высокого оптического качества
5 Клей
6 Защитная разделительная подложка, удаляемая после установки.

Состав

Толщина
540 µm

Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)	99
Пропускание видимого света (%)	min: 20
	max: 91

Клей

Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
Прозрачное двойное стекло	✓
Тонированное двойное стекло	✓
Отражающее тонированное двойное стекло	✓
Газонаполненное двойное стекло - Low E	✓
Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	✓
Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✓

✓ Да × Не рекомендуется ! Осторожность

Рекомендации по установке и обслуживанию

Подождите 30 дней после установки, прежде чем чистить поверхность E-Film. Используйте мягкую микрофибровую тряпку без ворса и чистите только мягкими средствами (50/50 разведённый изопропиловый спирт или стеклоочиститель без аммиака). 1. Протирать аккуратно в одном направлении, чтобы избежать разводов. 2. Переключатели питания и контроллеры очищайте только сухой тряпкой. См. нашу брошюру E-Film для инструкций по установке.

Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию